

Ayarlar ve Durum

Personel WiFi ekranı dört karttan oluşur: **Ayarlar**, **Durum**, **Kurulum bağlantısı** ve **Personel ve sertifika durumu**. Bu sayfa ilk ikisini anlatır.

“ Bu ekranı nasıl açarım? Sol menüde **Personel WiFi**. Ayarlar cihaz bazlıdır — üst menüden hangi cihaz seçiliyse onun ayarları görünür.

PERSONEL WiFi

Personel cihazları parolasız bağlanır: bir kez kurulum, sonra sertifikayla otomatik giriş.

Ana sayfa > Ayarlar > Personel WiFi

Ayarlar

☒ **Personel WiFi açık**
Kapalıyken kurulum sayfası personele kapalıdır.

Personel ağının adı (SSID)
Useroam

Personel cihazlarının bağlanacağı kablosuz ağın adı. Misafir ağından ayrı olmalıdır.

[Kaydet](#)

Durum

Useroam Connector	Son görülmüş	Aktif sertifika
Çevrimiçi	2026-08-26 21:15:16	2

Kurulum sırasında personelin parolası Useroam Connector üzerinden doğrulanır. Connector çevrimdışıyken personel kurulumu tamamlayamaz.

[Connector uygulamasını indir \(Windows\)](#)
Uygulama, şirket ağındaki bir Windows makinesine kurulur.

Kurulum bağlantısı

Personel bu bağlantıyı telefonunda açar, kurum kullanıcı adı ve parolasını bir kez girer. Sonrasında parola sorulmaz.

<https://panel.useroam.com/staff-wifi/?u=...> [Bağlantıyı kopyala](#) [Bağlantıyı aç](#)

QR kod

Personel bu kareyi telefon kamerasıyla okutabilir.

[iPhone kullanan personel bağlantıyı Safari ile açmalıdır; profil yalnız Safari üzerinden kurulur.](#)

Personel ve sertifika durumu (3)

Personel adı [Ara](#)

1. Ayarlar kart?

- **Personel WiFi açık** — Kapalıyken kurulum sayfası personele kapalıdır. Kapalı bırakırsanız bağlantı kartında uyarı görürsünüz.
- **Personel ağının adı (SSID)** — Personel cihazlarının bağlanacağı kablosuz ağın adı. **Misafir ağından ayrı olmalıdır.** En fazla 64 karakter, boş bırakılamaz.

Kaydet dediğinizde *Ayarlar kaydedildi.* mesajı görünür.

Yazdığınız ağ adı, iPhone ve iPad'e kurulan yapılandırma profiline birebir geçer. Sonradan ağ adını değiştirirseniz **o profiller eski adı aramaya devam eder** ve iPhone kullanan personelin kurulumu tekrarlaması gerekir. Android ve Windows'ta sertifika ağ profilinden bağımsız kurulduğu için o personel yeni ağı elle seçip aynı sertifikayla bağlanır.

2. Durum kart?

Üç satır gösterir:

- **Useroam Connector** — *Çevrimiçi, Çevrimdışı ya da Kurulmamış.*
- **Son görülme** — Connector'ın panele en son ne zaman ulaştığı. Yalnızca kayıt varsa görünür.
- **Aktif sertifika** — Bu cihazda iptal edilmemiş sertifika sayısı.

Kartın altında **Connector uygulamasını indir (Windows)** düğmesi vardır. Ayrıntı için **Useroam Connector** sayfasına bakın.

3. ?ki uyar? ve anlamlar?

- **“Personel WiFi kapalı. Açmadan kurulum bağlantısı çalışmaz.”** — Ayarlar kartındaki anahtar kapalı. Personel bağlantıyı açsa da kurulum yapamaz.
- **“Ağ adı boş. Personel hangi ağa bağlanacağını bilemez.”** — SSID yazılmamış. Sertifika üretilse bile cihaz hangi ağa bağlanacağını bilemez.

İkisi de kurulum bağlantısı kartının üstünde çıkar, çünkü ikisi de o bağlantıyı işlevsiz bırakır.

4. Do?rulama sunucusu ad?

Personelin cihazı, bağlanırken sunucunun kimliğini doğrular. Bu değer **panelden yönetilmez**; kurulum portalı personele ekranda gösterir ve Android ile Windows'ta *Alan adı* alanına yazılır. Ayarlar kartında böyle bir alan aramayın.

“İlgili sayfalar: **Personel Wi-Fi Yönetimi** → **Useroam Connector**; **Personeli davet etme**.

Revizyon #3

tugay tarafından 26 Ağustos 2026 17:46:00 oluşturuldu

tugay tarafından 26 Ağustos 2026 18:22:33 güncellendi