

Cihaz Ayarlar?

Cihaz Ayarları, Useroam'un konuştuğu **güvenlik duvarı / gateway** kaydını yönetir. RADIUS şifresi, 5651 loglama, firewall API bağlantısı ve karşılama portalının cihaza yüklenecek HTML şablonu bu sayfadadır. Kurulumun panel tarafındaki merkezi burasıdır.

“ Bu ekranı nasıl açarım? Sol menüden **Ayarlar** → **Cihaz Ayarları** adımlarını izleyin.

USEROAM

Menü

Dashboard

Bumerang

Misafirler

Karşılama Portalı

Analiz ve Raporlar

Ayarlar

Hotspot QR Kodu

Bildirimler

Cihaz Ayarları

Yöneticiler

Yönetici Profilleri

SMS ayarları

Whatsapp Ayarları

Lisans Bilgileri

Cihaz Ayarları

Şuan Buradasınız

Dashboard > Cihaz Düzenle

Cihaz Detayları

Cihaz Adresi

10.255.255.1

5651 Loglama

Cihaz Adı

Useroam Demo

Marka Adı (misafire görünen isim)

Kampanya mesajlarında [company] yerine bu ad yazılır. Boş bırakılırsa hesabın resmi ünvanı kullanılır. KVKK metinlerinde her zaman resmi ünvan görünür.

Cihaz Şifresi

demosecret

Kaydet

Firewall API Entegrasyonu

Bu cihaz için firewall yönetim API'sini bağlayın (kurulum ve misafir oturum yönetimi).

API entegrasyonunu aç

Otomatik algılanan marka: **Sophos**

Kurulum rehberi

Kurulum Dökümanı

Template

```
1<html>
2<head>
3<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
4<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
5<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6<link rel="shortcut icon" href="https://panel.useroam.com/sophos-cloud/img/favicon.ico">
7<title>Useroam Captive Portal</title>
8<link href="https://panel.useroam.com/sophos-cloud/css/Useroam.css" rel="stylesheet">
9<!--[if lt IE 9]>
10<script src="https://panel.useroam.com/sophos-cloud/js/html5shiv.js"></script>
11<script src="https://panel.useroam.com/sophos-cloud/js/respond.min.js"></script>
12<![endif]-->
13</head>
14<body>
15<div class="container" id="login-block">
16<div class="row">
17<div class="col-sm-6 col-md-4 col-sm-offset-3 col-md-offset-4">
18<div class="login-box clearfix animated flipInX">
19<div class="login-logo"></div>
20<div class="login-form">
```

Cihazı Sil

Copyright ©2025, Useroam Teknoloji

Yardım | Şartlar | Gizlilik

1. Cihaz Detayları?

- Cihaz Adresi:** Güvenlik duvarının Useroam ile haberleşeceği **WAN / dış bacak IP adresi**. Birden fazla WAN bacağınız varsa cihaz isteği genelde ilkinden gönderir; farklı bir baccaktan çıkmak isterseniz firewall'da SNAT kuralı tanımlayın. **Bu adres değişirse burayı güncellemezseniz entegrasyon durur.**

- **5651 Loglama:** Cihazdan gelen logların 5651 kapsamında imzalanıp saklanmasını açar. Yasal loglama kullanıyorsanız açık olmalıdır.
- **Cihaz Adı:** Cihazın panel içindeki adı. Birden fazla lokasyonunuz varsa ayırt edici bir ad verin.
- **Marka Adı (misafire görünen isim):** Kampanya mesajlarında `[company]` yerine bu ad yazılır. Boş bırakılırsa hesabın resmi ünvanı kullanılır. **KVKK metinlerinde her zaman resmi ünvan görünür** — bu alan yasal metni değiştirmez.
- **Cihaz Şifresi:** RADIUS *shared secret* değeridir. Firewall'da RADIUS sunucusu tanımlarken bu kodu kopyalayıp yapıştırırsınız (Sophos'ta *Shared Secret*, FortiGate'te *Secret*, Palo Alto'da *Secret*).

Değişiklikleri bu bölümün altındaki **Kaydet** ile onaylayın.

2. Firewall API Entegrasyonu

Bu bölüm, kurulumu ve misafir oturum yönetimini firewall'un yönetim API'si üzerinden yapmak içindir. Panel cihazın markasını otomatik algılar (örn. *Otomatik algılanan marka: Sophos*) ve ilgili **Kurulum Dökümanı** bağlantısını gösterir.

- **API entegrasyonunu aç:** Anahtarı açtığınızda aşağıdaki alanlar görünür.
- **Yönetim adresi (https):** Firewall yönetim arayüzünün adresi.
- **Port:** Yönetim arayüzünün portu.
- **Çalışma kipi:** İki seçenekten biri:
 - *Yalnız kurulum* — kimlik bilgisi saklanmaz; API yalnızca ilk yapılandırma sırasında kullanılır.
 - *Kalıcı bağlı* — kimlik bilgisi şifreli saklanır; oturum açma/kapatma gibi işlemler sürekli API üzerinden yürür.

“ **Sophos kullanıyorsanız:** API kullanıcısı ve izinlerinin firewall tarafında ayrıca oluşturulması gerekir. Adımlar için **Kurulum Rehberleri → Sophos API Bağlantısı** sayfasına bakın.

3. Template

`<html>` ile başlayan bu kod bloğu, karşılama portalının **cihaza yüklenecek şablonudur**. Portal Ayarları'nda yaptığınız tema değişiklikleri bu şablona yansır.

Blokta ne varsa **tamamını** kopyalayıp cihazınızın ilgili alanına yapıştırırsınız:

- **Sophos:** Authentication → Web Authentication → Captive portal appearance → Custom HTML
- **FortiGate:** System → Replacement Messages → Login Page
- **Palo Alto:** önce `captive.html` olarak kaydedin, sonra Device → Response Pages → Captive Portal Comfort Page üzerinden yükleyin

Önemli: Portal tasarımını (logo, renk, arka plan) değiştirdiğinizde şablon yeniden üretilir. Değişikliğin misafir ekranına yansması için **güncel şablonu cihaza yeniden yüklemeniz gerekir.**

Diğer işlemler

- **Kurulum Dökümanı:** Cihazınızın markasına ait kurulum rehberini açar.
- **Cihazı Sil:** Cihaz kaydını kaldırır. Silinen cihazın RADIUS şifresi geçersiz olur ve misafir girişleri durur — yalnızca donanımı gerçekten devreden çıkarıyorsanız kullanın.

“İlgili sayfalar: **Kurulum Rehberleri** (marka bazlı adımlar), **Analiz ve Raporlar** → **5651 Logları**, **Ayarlar** → **Lisans Bilgileri**.

Revizyon #2

tugay tarafından 11 Ağustos 2026 06:47:04 oluşturuldu

tugay tarafından 11 Ağustos 2026 08:19:55 güncellendi