

Kurulum Sihirbaz?

Kurulum Sihirbazı, misafir ağını sıfırdan kuran araçtır. Cihazdan okuduğu mevcut yapılandırmaya bakarak **misafir ağı, hotspot, RADIUS ve 5651 loglama** için gereken yapılandırmayı üretir. **Hazır ayarlarınız korunur** — sihirbaz üzerine yazmak yerine eksikleri tamamlar.

“ Bu ekranı nasıl açarım? MikroTik Yönetimi → MİSAFİR AĞI → Kurulum.

 MikroTik

MIKROTİK YÖNETİMİ

UludağKebap

78.188.17.132

DURUM

Genel Bakış

Kayıtlar

Cihazlarım

MİSAFİR AĞI

Kurulum

Misafir Wi-Fi

Useroam Bağlantısı

Hız Sınırları

IP Dağıtımı

CİHAZ (İLERİ DÜZEY)

Bağlantı Noktaları

IP ve Yönlendirme

Güvenlik Duvarı

VPN

Cihaz Kullanıcıları

Yedekleme

Cihaza dön

Kurulum

Cihazdan okunan yapılandırmaya göre misafir ağı, hotspot, RADIUS ve 5651 loglama kurulumunu üretir. Hazır ayarlarınız korunur.

1. Seçim

2. Script onayı

3. Kod

Cihazın Mevcut Durumu

İnternet çıkışı (WAN)	?
Hotspot sunucusu	Yok
DHCP sunucusu	Yok
RADIUS tanımı	Yok
İnternet çıkışı için NAT	Yok

Kurulum Sihirbazı

Misafir ağı hangi arayüzde olacak

Cihazdan okunan arayüzler listelenir. Bir köprünün üyesi olan portlar seçilemez; onun yerine köprünün kendisini seçin.

Misafir ağı geçidi adresi

10.99.1.1/24

Portal alan adı

hotspot.useroam.local

Seçtiğiniz arayüzde adres varsa buraya gelir ve korunur. Değiştirirseniz cihazdaki adres güncellenir. DHCP aralığı bu ağdan otomatik türetilir.

Misafirin tarayıcı adres çubuğunda görünecek isim. Genel DNS'te tanımlamayın.

Güvenlik ve uyum adımları

☒ 5651 loglama: kayıtları Useroam sunucusuna yönlendir (zorunlu)

☒ DNS zorlaması, DoH, DoT ve QUIC engelleme (loglamanın aşılmasını önler)

☒ Misafir ağından cihaz yönetim portlarını kapat

☒ Misafir ağını iç ağlardan izole et

İleri

1. Cihaz?n Mevcut Durumu

Sihirbaz başlamadan önce cihazda neyin var neyin yok olduğunu listeler:

- **İnternet çıkışı (WAN)**
- **Hotspot sunucusu**
- **DHCP sunucusu**
- **RADIUS tanımı**
- **İnternet çıkışı için NAT**

Her satırda *Var / Yok* ya da erişilemiyorsa ? görürsünüz. Kurulum sonrasında bu listeye dönüp sonucu doğrulayabilirsiniz.

2. Sihirbaz?n üç ad?m?

Ekranın üstünde adımlar görünür: **1. Seçim** → **2. Script onayı** → **3. Kod**. Yani sihirbaz doğrudan uygulamaz; önce seçimlerinizi alır, sonra cihaza gidecek yapılandırma kodunu **onayınıza sunar**.

3. Ad?m 1 — Seçim

- **Misafir ağı hangi arayüzde olacak:** Cihazdan okunan arayüzler listelenir. **Bir köprünün üyesi olan portlar seçilemez**; onun yerine köprünün kendisini seçin.
 - **Misafir ağ geçidi adresi:** Seçtiğiniz arayüzde adres varsa buraya gelir ve korunur. Değiştirirseniz cihazdaki adres güncellenir. **DHCP aralığı bu ağdan otomatik türetilir** (ör. 10.99.1.1/24).
 - **Portal alan adı:** Misafirin tarayıcı adres çubuğunda görünecek isim. **Genel DNS'te tanımlamayın** — yalnızca misafir ağı içinde çözülmesi gerekir.
-

4. Güvenlik ve uyum ad?mlar?

Aynı adımda dört kutucuk vardır:

- **5651 loglama:** kayıtları **Useroam sunucusuna yönlendir** — zorunludur, kapatılamaz. Yasal loglamanın temelidir.
- **DNS zorlaması, DoH, DoT ve QUIC engelleme:** Misafirin şifreli DNS veya QUIC kullanarak loglamayı atlamasını engeller.
- **Misafir ağından cihaz yönetim portlarını kapat:** Misafirin yönlendiriciye erişmesini önler.
- **Misafir ağını iç ağlardan izole et:** Misafir trafiğinin ofis/kasa ağına ulaşmasını engeller.

Dördü de açık bırakılması önerilen ayarlardır; ilk üçü doğrudan 5651 yükümlülüğünü, sonuncusu iç ağ güvenliğini korur.

İleri düğmesi sizi script onayı adımına götürür.

“ İlgili sayfalar: MikroTik Yönetimi → Misafir Wi-Fi ve Useroam Bağlantısı;
Analiz ve Raporlar → 5651 Logları.

Revizyon #3

tugay tarafından 11 Ağustos 2026 12:13:25 oluşturuldu

tugay tarafından 11 Ağustos 2026 12:17:17 güncellendi