

Misafir Wi-Fi ve Useroam Bağlantısı?

Bu sayfa misafir ağı'nın iki ekranını anlatır: misafirlerin bağlandığı **Misafir Wi-Fi** ve girişlerin Useroam'a düşüp düşmediğini gösteren **Useroam Bağlantısı**.

1. Misafir Wi-Fi

“ Nasıl açarım? MikroTik Yönetimi → MİSAFİR AĞI → Misafir Wi-Fi.

**MikroTik**
MIKROTİK YÖNETİMİ

UludağKebap
78.188.17.132

DURUM

- Genel Bakış
- Kayıtlar
- Cihazlarım

MİSAFİR AĞI

- Kurulum
- Misafir Wi-Fi**
- Useroam Bağlantısı
- Hız Sınırları
- IP Dağıtımı

CİHAZ (İLERİ DÜZEY)

- Bağlantı Noktaları
- IP ve Yönlendirme
- Güvenlik Duvarı
- VPN
- Cihaz Kullanıcıları
- Yedekleme

Cihaza dön

Misafir Wi-Fi
Misafirlerin bağlandığı Wi-Fi ağı: kim bağlı, hangi hesaplar tanımlı, hangi adresler serbest.

Misafir Wi-Fi Sunucuları

❶ Cihaza ulaşılamıyor. RouterOS 7.1 veya üstü olmalı ve cihazda web servisi (www-ssl) açık olmalı.

Şu An Bağlı Misafirler

❶ Cihaza ulaşılamıyor. RouterOS 7.1 veya üstü olmalı ve cihazda web servisi (www-ssl) açık olmalı.

Misafir Hesapları

❶ Cihaza ulaşılamıyor. RouterOS 7.1 veya üstü olmalı ve cihazda web servisi (www-ssl) açık olmalı.

Kullanıcı adı	Şifre	Profil (boş bırakılabilir)	
ör. misafir01			+ Ekle

IP ve MAC İzinleri

❶ Cihaza ulaşılamıyor. RouterOS 7.1 veya üstü olmalı ve cihazda web servisi (www-ssl) açık olmalı.

Tür: bypassed = giriş yapmadan geçer, blocked = engellenir, regular = normal giriş ister.

IP adresi	MAC adresi	Tür	Not

+ Ekle

Giriş Yapmadan Açılabilecek Adresler

❶ Cihaza ulaşılamıyor. RouterOS 7.1 veya üstü olmalı ve cihazda web servisi (www-ssl) açık olmalı.

Misafirin giriş yapmadan önce açabileceği siteler (ör. ödeme sayfası, kurumsal site).

Adres	Not

+ Ekle

Sunucu Profilleri

❶ Cihaza ulaşılamıyor. RouterOS 7.1 veya üstü olmalı ve cihazda web servisi (www-ssl) açık olmalı.

Ekran dört bölümden oluşur:

Misafir Wi-Fi Sunucular?

Cihazda tanımlı hotspot sunucuları.

Şu An Bağlı Misafirler

O anda ağa bağlı cihazlar. Bir misafiri engellemek istediğinizde **MAC adresini buradan kopyalarsınız**.

Misafir Hesaplar?

Cihaz üzerinde tanımlı hotspot kullanıcıları. Yeni hesap üç alanla eklenir:

- **Kullanıcı adı**
- **Şifre**
- **Profil** (boş bırakılabilir)

IP ve MAC Filtrelemeleri

Belirli adreslerin ağdaki davranışını belirlersiniz. **Tür** alanı üç değer alır:

- **bypassed:** Giriş yapmadan geçer.
- **blocked:** Engellenir.
- **regular:** Normal giriş ister.

Ayrıca **Giriş Yapmadan Açılacak Adresler** bölümü, misafirin oturum açmadan erişebileceği adresleri tutar (ödeme sağlayıcı, kurum sitesi gibi).

2. Useroam Bağlantısı?

“ Nasıl açarım? MikroTik Yönetimi → MİSAFİR AĞI → Useroam Bağlantısı.

Misafir Wi-Fi girişlerinin **Useroam kayıtlarına düşüp düşmediğini** kontrol ettiğiniz ekrandır. Cihaz erişilebilir değilse en üstte "*Durum okunamadı — Cihaza ulaşılamadığı için Useroam bağlantısı kontrol edilemedi.*" yazar.

RADIUS Sunucular?

Cihazda tanımlı RADIUS sunucuları listelenir. Yeni sunucu üç alanla eklenir:

- **Sunucu adresi**
- **Paylaşılan şifre**
- **Servis**

“ **Paylaşılan şifre güvenlik gereği hiçbir zaman gösterilmez.** Kaybederseniz yeniden yazmanız gerekir.

Misafir Wi-Fi Profilleri

Hotspot profillerini listeler; RADIUS'un hangi profile çalıştığını buradan doğrularsınız.

“ **İlgili sayfalar: MikroTik Yönetimi → Kurulum Sihirbazı, Genel Bakış; Karşılama Portalı → Portal Ayarları.**

Revizyon #3

tugay tarafından 11 Ağustos 2026 12:13:28 oluşturuldu

tugay tarafından 11 Ağustos 2026 12:17:17 güncellendi