

Sertifika ve Personel Yönetimi

Personel ve sertifika durumu kartı, bu cihazdaki personeli tek tek listeler ve her birinin sertifika durumunu gösterir. Liste personel merkezlidir: sertifikası olmayan personel de görünür.

“ Bu kart nerede? **Personel WiFi** ekranının alt kısmı. Başlığın yanındaki sayı, cihazdaki toplam personel sayısıdır.

1. Durum rozetleri

- **Kurulu** — Geçerli sertifikası var, cihazı ağa bağlanabiliyor.
- **Henüz kurmadı** — Personel kaydı var, kurulumu yapmamış.
- **Yetkili değil** — Kullanıcı tipi sertifikalı değil. Bu kişi kurulum bağlantısını açsa da sertifika alamaz. “Henüz kurmadı” ile karıştırmayın: bu kişi **hiç kuramaz**.
- **Yakında dolacak (%d gün)** — Sertifikanın bitimine 60 günden az kaldı.
- **Süresi doldu** — Sertifika geçerliliğini yitirdi, cihaz ağdan düştü.
- **İptal edildi** — Sertifika yönetici tarafından iptal edilmiş.

Sertifikalar **825 gün** geçerlidir ve **otomatik yenilenmez**. Süre dolduğunda personel sessizce ağdan düşer — üstelik aynı dönemde kurulum yapmış kişiler **topluca**. “Yakında dolacak” rozetlerini görünce o personele kurulumu tekrarlatın.

2. Arama ve liste s?n?r?

Liste bir seferde en fazla **100 personel** gösterir. Daha fazlası varsa altta “%d / %d personel gösteriliyor. Aramayı kullanın.” yazar. Sağ üstteki arama kutusuna personel adını yazıp **Ara** deyin.

3. Sertifika iptal etme

Ayrılan bir çalışanın erişimini kesmek için satırdaki **iptal et** düğmesini kullanın. Onay penceresi çıkar: “Bu sertifika iptal edilsin mi? Cihaz bir daha bağlanamaz, personelin kurulumu yeniden yapması gerekir.”

İptal, o kişinin bu cihazdaki **tüm geçerli sertifikalarını** kapatır. Aynı kişi hem **ahmet** hem **ahmet@firma.local** ile kurulum yapmış olabilir; bunlar ayrı kayıtlardır ve tek tek bırakılırsa o cihaz ağda kalmaya devam ederdi.

“**İptal ne zaman etkili olur?** Cihazın bir sonraki ağ doğrulamasında.
Hâlihazırda bağlı bir cihaz, oturumu bitene kadar bağlı kalabilir. Anında kesme gerekiyorsa cihazı ağ tarafından da düşürün.

4. Verilen sertifikalar

Ayrı bir tablo, cihazda üretilmiş sertifikaları **Kullanıcı, Verilme, Geçerlilik sonu, Durum** ve **İşlem** sütunlarıyla listeler. En yeni kayıt üsttedir.

Henüz kimse kurulum yapmadıysa: “*Henüz sertifika verilmedi. Personel kurulum bağlantısını açıp kurulumu tamamladığında burada görünür.*”

5. Öksüz sertifikalar

Personel listesinin altında bazen “**Personel kaydıyla eşleşmeyen sertifikalar**” başlıklı katlanır bir bölüm çıkar. Bunlar, personel listesi kontrolü eklenmeden önce verilmiş sertifikalardır ve hiçbir personel kaydına bağlanamıyorlar.

Kullanılmıyorlarsa iptal edin. Sahibi belirsiz ama geçerli bir sertifika, ağa girebilen ve listede takip edilemeyen bir cihaz demektir.

“**İlgili sayfalar: Personel Wi-Fi Yönetimi → Personeli davet etme; Analiz ve Raporlar → 5651 Logları.**

Revizyon #1

tugay tarafından 26 Ağustos 2026 17:46:10 oluşturuldu

tugay tarafından 26 Ağustos 2026 17:46:10 güncellendi